


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





FGL40-NW-115V

6517-04-014

Kit LED alte prestazioni per trasformazione plafoniera con tubi fluorescenti lineari T8 oppure T5. Schede LED ed alimentatore connettorizzato già montati su nuova scocca interna. Refit veloce e di semplice esecuzione: non prevede alcuna modifica meccanica ed elettrica sulla lampada esistente, non si utilizzano utensili speciali.

Caratteristiche illuminotecniche		
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	224	
Flusso Sorgente Luminosa	5662 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	163 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 4000K	
Ottica	180°	
CRI Tipico	92	
CRI Minimo	90	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	
Classe Energetica	A D	

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	120/277V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	40W
Fattore di Potenza	>0,95
Sistema di Controllo	No
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	800mA
Driver Input	108-305 VAC 50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in metallo
Trattamento superficiale	Verniciatura
Colore struttura	Bianco RAL 9016
IP	IP20
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C
Dimensioni della Lampada	141x 47x 640mm - 1,2kg

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000	
Durata di Vita del Driver	100.000 h with failure rate less than 10%	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN50581	
Codice a Barre	8019282557937	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL1	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

